

# M-L7-3 7x3W LED PAR 燈

## 使用說明

謝謝你選擇我們的產品,請仔細閱讀本手冊並遵守操作規範,以確保您能正確和安全安裝、操作和維護

### I. 產品參數:

電壓: AC90-240V

頻率: 50/60HZ

功率: 30W

燈泡: 7 x 3W RGB 3 合 1 LEDs

控制模式: 自走、聲控、DMX、主從機

產品尺寸: 780 \*440 \*260mm(10 個/ 箱)

淨重: 1.1KG, 毛重: 1.5KG

### II. 菜單單操作說明:

按“Menu”按鈕設置, 確認按下“Enter” 鍵. 修改按“UP&DOWN”上下按鍵

A001	→	A512	→	7 通道模式
CP00	→	CP50	→	跳變
CC00	→	CC50	→	自走
CJ00	→	CJ50	→	跳變
DEMO	→		→	演示械
Soud	→	Soud	→	聲控模式
RGB	→	RGB	→	RGB 顏色
ST00	→	ST50	→	頻閃

### III: DMX 控制通道

通道	數值	功能描述
CH1	0-255	總調光, 亮度從暗到亮
CH2	0-255	紅色調光, 亮度從暗到亮
CH3	0-255	綠調光, 亮度從暗到亮
CH4	0-255	藍調光, 亮度從暗到亮
CH5	0-50	頻閃和調光

	51-99	綠, 藍顏色
	100-149	自走
	150-199	漸變
	200-249	跳變
	250-255	聲控模式
CH6	1-255	對第 5 通道有作用
CH7	1-255	頻閃, 速度從快到慢

## 花都影音系統有限公司

地址: 2112 Lee Ave. South El Monte, CA 91733

電話: +1 (626) 433-0357、+1 (844) 223-7809

傳真: +1 (626) 433-0315

電郵: [info@hdaudiosystem.com](mailto:info@hdaudiosystem.com)