

M-L190C LED 小魔球

使用說明

謝謝你選擇我們的產品,請仔細閱讀本手冊並遵守操作規範,以確保您能正確和安全安裝、操作和維護

I. 產品參數:

電壓: AC90-240V

頻率: 50/60HZ

功率: 20W

燈泡: 6pcs LEDs

控制模式: 自走、聲控、DMX、主從機

產品尺寸: 600 *400 *360mm(12 個/ 箱)

淨重: 0.6KG, 毛重: 0.8KG

II. 菜單操作說明:

按“Menu”按鈕設置, 確認按下“Enter” 鍵. 修改按“UP&DOWN”上下按鍵

A001	001-512	功能描述
A1-1	A1-1~A1-9	紅色和紫色模式,運行的程式速度從慢到快
A2-1	A2-1~A2-9	綠色和白色模式,運行的程式速度從慢到快
A3-1	A3-1~A3-9	藍色和黃色的模式,運行的程式速度從慢到快
A4-1	A4-1~A4-9	六個顏色跳躍模式,運行的程式速度從慢到快
A5-1	A5-1~A5-9	梯度模式,運行的程式速度從慢到快
A6-1	A6-1~A6-9	梯度模式,運行的程式速度從慢到快
A7-1	A7-1~A7-9	閃光燈模式,運行的程式速度從慢到快
S1-1	S1-1~S1-20	聲音控制閃光燈
S2-1	S2-1~S1-20	聲音控制

III: DMX 控制通道

通道	數值	功能描述
CH1	0-255	調光
CH2	0-255	紅色和紫色 LED 調光,亮度從暗到亮
CH3	0-255	綠色和白色 LED 調光,亮度從暗到亮
CH4	0-255	藍色和橙色 LED 調光,亮度從暗到亮
CH5	0-255	頻閃, 速度從快到慢
CH6	0-255	旋轉
CH7	0-9	沒有功能
	10-196	自走程度
	197-220	聲音控制頻閃
	221-255	聲音控制

花都影音系統有限公司

地址: 2112 Lee Ave. South El Monte, CA 91733

電話: +1 (626) 433-0357、+1 (844) 223-7809

傳真: +1 (626) 433-0315

電郵: info@hdaudiosystem.com