

# M-L54-S 54x0.5W LED PAR LIGHT

## USER'S MANUAL

### I. 產品參數:

電壓: AC90-240V

頻率: 50/60HZ

功率: 40W

燈泡: 54x 0.5W LEDs

控制模式: 自走、聲控、DMX、主從機

通道: 8 通道

產品尺寸: 780 \*520 \*380mm(10 個/ 箱)

淨重: 1.2KG, 毛重: 1.5KG

### II. DMX 控制通道

通道	數值	功能描述
CH1	0-10	閉光
	11-50	A1 顏色選擇(選擇顏色宏定義的操作效果)
	51-100	A2 跳(選擇顏色宏定義的操作效果)
	101-150	A3 梯度(宏定義顏色效果迴圈操作)
	151-200	A4 的聲音(宏定義顏色效果迴圈操作)
	201-255	A5 閃光燈(宏定義顏色效果迴圈操作)
CH2	0-39	豐富多彩的週期 01(多彩跳躍週期迴圈,色彩斑斕的彩色梯度,迴圈的聲音,色彩斑斕的週期閃光燈)
	40-49	紅色 02(顏色宏定義)
	50-59	綠色 03(顏色宏定義)
	60-69	藍色 04(顏色宏定義)
	70-79	黃色 05(顏色宏定義)
	80-89	藍色 06(顏色宏定義)
	90-99	07(紫色的宏定義)
	100-109	白色 08(顏色宏定義)
	110-119	R & G 09(顏色宏定義)
	120-129	R & B 10(顏色宏定義)
	130-139	11 R & W(顏色宏定義)
	140-149	G B & 12(顏色宏定義)
	150-159	13 G & W(顏色宏定義)
	160-169	B & W 14(顏色宏定義)
	170-179	R & G & W 15(顏色宏定義)
	180-189	R & B & W 16(顏色宏定義)
	190-199	G & B & W 17(顏色宏定義)
	200-209	R & B G & 18(顏色宏定義)
210-255	R & B G & & W 15(顏色宏定義)	
CH3	0-255	運行的程式速度(CH1)
CH4	0-255	暗淡的 R & B G & & W 從黑暗到亮度(CH 5、6、7、8)
CH5	0-255	從黑暗到光明變暗的紅色
CH6	0-255	調光綠色從黑暗到光明
CH7	0-255	從黑暗到光明暗藍
CH8	0-255	從黑暗到光明暗白色

## 花都影音系統有限公司

地址: 2112 Lee Ave. South El Monte, CA 91733

電話: +1 (626) 433-0357、+1 (844) 223-7809

傳真: +1 (626) 433-0315

電郵: [info@hdaudiosystem.com](mailto:info@hdaudiosystem.com)